

# TAMS 62622 GPIO

(Windows 2000, XP 対応)

2006.12

PCIのスピードで、使い勝手のよい GPIO を  
TAMS 62622 GPIO インターフェイスボード  
が可能にします

仕様:

- PCI 3.3V と 5V をサポート
- ソフトウェアでの構成  
- DIP スイッチは使用しません
- 16 ビットデータ交換
- 特別なステータス/コントロールライン
- ハンドシェイク方法の選択
- データラッチ オプション
- 選択可能なデータ幅と極性



PCI GPIO for Windows2000/XP

形状:

サイズ 4.75" x 4.25" x 1" (150 x 155 x 24mm)  
重量 (カードのみ) 1.5 oz (42 mg)

TAMS 62622 は HP 社の 98622 GPIO カードの標準仕様をベースにしています。62622 は HP/Agilent インターフェイスのスーパーセットであり、すべてのオリジナルスペックに適合します。すでにあるプログラムで双方向データを扱う HP E2074/5 の拡張モードの全機能ばかりでなく補助するラインの STATUS/CONTROL も実行できます。双方向ポーリングと設定可能な PCTL デレイという特徴もあります。HP/Agilent の GPIO で開発された多くのアプリケーションを 62622 で使用できます。

## 動作環境

- OS は Windows XP, 2000 又は NT 4.0
- 標準高 PCI スロット 1
- Agilent I/O Libraries for Windows M.01.01.04 以降  
(Agilent I/O Libraries for Windows 61622 に含まれていません。)
- 61622 はユニプロセッサの構成のみでのサポートでしたが 62622 では改善されました。  
Hyperthreading または multi-processor 設定でも使用可能です。

## アプリケーションソフトウェア:

SICL library 経由で HP-VEE, HTBasic for Windows 又は 'C' 言語でプログラムは修正を加えることなくフルパフォーマンスで実行されます。

注)

- Agilent I/O Libraries for Windows は 62622 についていません。HTBasic for Windows の 9.3 以前 には、含まれていますので HTBasic で 61488 をお使いになる場合は購入する必要はありません。9.4 では含まれておりませんので別途入手する必要があります
- SC モード、同時複数枚使用対応可 (HTBasic9.x)

**アイネット株式会社 I<sup>2</sup>Net Co., Ltd.**

TEL: 03-5623-2301 FAX: 03-5623-2305 E-mail: sales@i2net.co.jp URL: http://www.i2net.co.jp/

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-1-9 川合ビル 7F

HTB Asia アジア地域正規代理店